

© C+ITEC AG. All rights reserved.  
Alle Informationen in diesem  
Dokument sind lediglich allgemeine  
Beschreibungen bzw.  
Leistungsmerkmale die sich, je nach  
Anwendungsfall und System -  
Programmierung oder durch  
technische Weiterentwicklungen,  
verändern können. Eine  
Verpflichtung besteht nur durch  
vertragliche Zusicherung. Stand:  
2/2020

## Kurz-Anleitung OpenScape IP 55G



C+ITEC AG  
Dammer Weg 51  
63773 Goldbach  
Tel.: +49 6021 4436-1100  
E-Mail: [vertrieb@citec-ag.de](mailto:vertrieb@citec-ag.de)  
Web: [www.citec-ag.de](http://www.citec-ag.de)

## 1. TELEFON EINSTELLEN

Ruftonlautstärke ändern

Mode-Key Services drücken, Einstellungen und Benutzer auswählen und bestätigen. Audio auswählen und in Einstellungen Eintrag Rufton bestätigen. Mit den Audiotasten Vol. + oder Vol. - verändern Sie die Ruftonlautstärke und mit Speichern abschließen.

Ruftonklangfarbe ändern

Mode-Key Services drücken, Einstellungen und Benutzer auswählen und bestätigen. Audio auswählen und in Einstellungen Eintrag Rufton bestätigen. Mit dem Softkey Editieren wählen Sie den neuen Rufton aus und mit Speichern abschließen.

## 2. ANRUFEN

Mit abgehobenem Hörer wählen

Hörer abheben .

Intern: 3-Stellige Rufnummer \* eingeben.

Extern: 0 und Rufnummer \* eingeben.

Mit aufliegender Hörer wählen

Intern: 3-Stellige Rufnummer \* eingeben (evtl. ist der Softkey intern zu drücken\*)

Extern: 0 und Rufnummer \* eingeben.

Freisprechen ist automatisch aktiviert.

## 3. RÜCKFRAGE UND VERBINDEN

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Teilnehmer anrufen. Der erste Teilnehmer wartet.

Softkey Rückfrage drücken.

Zweiten Teilnehmer anrufen.

Mit dem Auflegen ist das Gespräch verbunden.

Falls die Rückfrage nicht angenommen wird, Softkey zurück zum Wartenden drücken.

Um die Rückfrage zu beenden drücken Sie den Softkey beenden und zurück .

## 4. ZWISCHEN ZWEI GESPRÄCHEN WECHSELN

Voraussetzung: Sie haben während eines Gesprächs einen zweiten Teilnehmer angerufen oder einen Zweitanruf angenommen.

Zum jeweils wartenden Teilnehmer wechseln:

Softkey Makeln auswählen.

Aktuelles Gespräch beenden und zurück zum Wartenden:

Softkey zurück zum Wartenden auswählen.

## 5. KONFERENZEN FÜHREN

Konferenz aus einem Einzelgespräch einleiten

Sie erhalten einen Anruf oder Sie rufen einen Teilnehmer an.

Softkey Konferenz einleiten auswählen.

Dritten Teilnehmer anrufen.

Softkey Konferenz drücken.

Sie können die Konferenz bis zu insgesamt 5 Teilnehmer erweitern.

## 6. EINSTIEG IN DIE RUFLISTEN

In den Ruflisten (Entgangen, Angenommen, Gewählt) werden alle Anrufe und gewählte Rufnummern Ihres Telefons, zeitlich sortiert, protokolliert.

Modekey Call log drücken. Es werden die Listen angezeigt: Unbeantwortete (entgangen), die zuletzt gewählten, angenommenen und umgeleiteten Anrufe. Modekey Call log drücken bis die gewünschte Liste aktiv ist.

## 7. RUFLISTEN NUTZEN

Wenn Sie einen externen und/oder internen Anruf nicht annehmen können, wird dieser Anrufwunsch in der Rufliste „Entgangen“ gespeichert. Jeder Anruf wird mit einem Zeitstempel versehen. Die Anzeige beginnt mit dem aktuellsten, noch nicht abgefragten Eintrag der Liste.

Bei Anrufen vom gleichen Anrufer wird nicht jedes Mal ein neuer Eintrag in der Anrufliste erzeugt, sondern nur der letztgültige Zeitstempel für diesen Anrufer aktualisiert. Über drücken der angezeigten Softkeys haben Sie die Möglichkeit den Eintrag:

anzurufen

Details abzufragen

löschen

kopieren

alles löschen

## 8. TASTENBELEGUNG

Einrichten einer individuellen Tastenbelegung<sup>1</sup>

Sie können die freiprogrammierbaren Tasten mit häufig genutzten Funktionen, Rufnummern oder Prozeduren belegen.

Einrichten einer Zielwahl Taste

Gewünschte Taste lange gedrückt halten, Funktionstaste Tel Funktion zuordnen und danach Tastenbelegung bestätigen. Die zu belegende Sensortaste drücken und mit Taste ändern dann Ziele ➔ bestätigen. Bei Rufnummer bitte die Zielrufnummer eintragen und bestätigen (bei externen Nummern Eingabe immer mit 0 für Amt). Mit Auswahl Tastenbeschriftung kann der Taste ein Display -Namen gegeben werden. Mit beenden wird der Vorgang abgeschlossen.

## 9. UMLEITUNGEN

Schnelleinrichten einer Umleitung aller Anrufe

Funktionstaste Forward drücken und die Zielrufnummer eingeben, mit dem Softkey Umleit. setzen bestätigen. Die Rufumleitung ist aktiviert. Zum Ausschalten der festen Umleitung leuchtende Forward Funktions -Taste drücken.

<sup>1</sup> Das Einrichten individueller Tastenbelegung z. B. AUL oder Headset ist möglich, die Programmierung jedoch je System unterschiedlich.

\* individuelle Abweichungen möglich