









Kurzanleitung

Innovaphone IP222



1. Tasten

Taste	Erklärung	Taste
Menütaste	Mit der Menütaste wird das Hauptmenü geöffnet und ausgewählte Zeilen bestätigt. Während der Verbindung werden mit der Menütaste Konferenzen eingeleitet.	
4-Wege-Wippe	Mit der Wippe können Sie im Menü navigieren, aber auch einige Funktionen per Schnellzugriff nutzen. Während eines Gesprächs wird mit den Richtungen links und rechts die Lautstärke geregelt.	
Zurücktaste Esc-Taste	Mit dieser Taste bewegt man sich rückwärts im Menü und speichert Eingaben. Während einer Verbindung wird das Gespräch getrennt.	Esc
Lautsprechertaste	Mit der Lautsprechertaste wird der Freisprechmodus ein-/ausgeschaltet. Außerdem können Sie mit der Taste ein ankommendes Gespräch annehmen und beenden, ohne den Hörer zu benutzen.	
Trenntaste	Durch Drücken der Trenntaste verlassen Sie das Menü. Während des Gesprächs wird mit der Trenntaste die bestehende Verbindung beendet.	
Stummtaste	Im Ruhezustand wird das Rufsignal ausgeschaltet. Während eines Gesprächs schaltet ein langer Druck das Mikrofon aus bzw. wieder an.	
Rückfragetaste R-Taste	Die Rückfragetaste ermöglicht die Funktionen „Halten“ und „Makeln“. Im Ruhezustand führt das Drücken der Rückfragetaste in die Liste der entgangenen Anrufe. Im Eingabemodus löscht die R-Taste das links stehende Zeichen.	R
Wahlwiederholung	Mit der Wahlwiederholungstaste gelangen Sie in die Liste der letzten gewählten Telefonnummern. Doppelte Betätigungen bauen einen Ruf zum letzten gewählten Gesprächsteilnehmer auf. Während eines Gesprächs werden eingehende Anrufe weitergeleitet.	



Symbol

Erklärung



Das Hörersymbol wird während eines aktiven Rufes mit dem Telefonhörer angezeigt.



Diese Symbole werden während eines aktiven Rufes im Freisprech-Modus angezeigt. Lautsprecher und Mikrofon im Gerät sind aktiv. Durch Drücken der Lautsprechertaste wird der Freisprechmodus aktiviert.



Dieses Symbol zeigt an, dass Sie Ihre Sprechgarnitur angeschlossen haben.



Dieses Symbol erscheint, wenn Sie ihre Tastatur gesperrt haben. Um Sie zu entsperren, drücken Sie eine beliebige Taste und geben Sie dann die PIN ein.



Dieses Symbol erscheint, wenn Sie eine bedingte Anrufumleitung eingerichtet haben.



Dieses Symbol zeigt an, dass keine Verbindung zur Telefonanlage besteht.



Dieses Symbol zeigt an, dass eine Verbindung zur Telefonanlage besteht.



Dieses Symbol erscheint bei der Einstellung gesicherter Verbindung. Hierbei werden Ihre Daten verschlüsselt übertragen.



Dieses Symbol zeigt die entgangenen Rufe an. Die links stehende Ziffer gibt die Anzahl der entgangenen Rufe an. Drücken Sie die R-Taste um die Liste der möglichen Rückrufe anzusehen.



Dieses Symbol erscheint, wenn sich in Ihrem Nachrichteneingang ungelesene Nachrichten befinden. Die links stehende Ziffer gibt die Anzahl der ungelesenen Nachrichten an.



Dieses Symbol zeigt an, dass ihr Telefonklingeln ausgeschaltet ist. Je nach Einstellung können Sie den Ruf annehmen oder nicht.



Symbol

Erklärung



Anruf. Verbunden, Konferenz, Warteschleife



Ruf wartet, Anklopfen



Rufaufbau, Klingeln



Dieses Symbol zeigt an, dass der Ruf manuell weiter geleitet wurde. Mit dem Pfeil nach rechts erreichen Sie ein Menü mit weiteren Informationen zu dem Anruf



Dieses Symbol zeigt an, dass der Ruf automatisch weiter geleitet wurde. Mit dem Pfeil nach rechts erreichen Sie ein Menü mit weiteren Informationen zu dem Anruf.



Verfügbarkeitssymbol: Urlaub



Verfügbarkeitssymbol: Mittag



Verfügbarkeitssymbol: Besprechung



Verfügbarkeitssymbol: Abwesend



Verfügbarkeitssymbol Beschäftigt



2. Anruffunktionen

Das einfache Anrufen und Annehmen von Rufen mit dem IP-Telefon IP222 unterscheidet sich nicht von allen anderen Telefonen und ist einfach und intuitiv zu benutzen. In diesem Kapitel wird die Nutzung der Zusatzfunktionen beschrieben.

2.1. Aufbau von zwei Verbindungen

Es gibt folgende Möglichkeiten, um zwei Verbindungen aufzubauen:


1. Im Haltezustand können Sie einen anderen Teilnehmer anrufen.
2. Während eines Gesprächs versucht Sie jemand anzurufen. Sie können einen anklopfenden Ruf annehmen.

2.1.1 Verwaltung eines anklopfenden Anrufs

Während eines Gespräches versucht Sie jemand anzurufen. Der anklopfende Ruf wird nicht automatisch angenommen. Einen anklopfenden Anruf können Sie durch die Tastenfolge „R“ und „2“ oder „R“ und „R“ annehmen.

2.1.2 Wählen einer neuen Nummer

Sind Sie mit einem aktiven Gesprächspartner verbunden, können Sie eine neue Verbindung aufbauen, indem Sie einen andern Teilnehmer anrufen. Es ist Ihnen möglich, ein aktives Gespräch zu vermitteln oder eine Konferenz einzuleiten.

Taste	Auswirkung
R	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie während eines Gesprächs die Rückfragetaste. Der aktive Gesprächspartner wird gehalten und Sie hören einen Wählton.2. Eine Verbindung wird zu der gewählten Rufnummer aufgebaut. Sollte der Teilnehmer abnehmen, können Sie vor der Vermittlung eine Rückfrage (Konsultation) führen.3. Legen Sie den Hörer auf bzw. drücken Sie im Freisprechen die Lautsprechertaste. Der Anrufer wird mit dem gewählten Anschluss verbunden.4. Wenn der Ruf nach der Konsultation doch nicht dorthin vermittelt werden soll, kann durch die Trenntaste die aktive Verbindung beendet werden. Sie sind anschließend mit dem zuvor gehaltenen Ruf verbunden.
	Drücken Sie während eines aktiven Gesprächs die Taste Wahlwiederholung, mit der ein zweiter Ruf initiiert wird. Sobald es beim gewählten Ziel klingelt oder klopft werden die Rufe automatisch vermittelt. Es ist Ihnen nicht möglich, eine Konferenz aufzubauen.



2.2. Dreierkonferenz

Es ist Ihnen möglich, eine Konferenz zwischen Ihnen und zwei weiteren Verbindungen herzustellen. Bauen Sie zwei Verbindungen auf, wie im Kapitel zuvor beschrieben. Nachdem die Verbindungen aufgebaut wurden, kann eine Konferenz eingeleitet werden.

Drücken Sie die Menütaste in der Mitte der Wippe. Durch erneutes Drücken der Menütaste, beenden Sie die Konferenz. Der vor der eingeleiteten Konferenz gehaltene Ruf ist nun wieder gehalten.

Zum Beenden der aktiven Verbindung müssen Sie die Trenntaste drücken. Sie beenden die Verbindung zum aktiven Gesprächspartner. Der gehaltene Ruf wird nun zum aktiven Ruf.

2.3 Makeln

Über die Funktion Makeln haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei Verbindungen umzuschalten.

1. Bauen Sie eine aktive und eine gehaltene Verbindung auf.
2. Drücken Sie die Rückfragetaste R zweimal oder die Rückfragetaste „R“ und die Ziffer „2“. Es wird zwischen der aktiven Verbindung und der gehaltenen Verbindung umgeschaltet.
3. Zum Beenden der aktiven Verbindung müssen Sie die Trenntaste drücken. Sie beendet die Verbindung zum aktiven Gesprächspartner. Das gehaltene Gespräch wird automatisch zum aktiven Gespräch.